


การกำหนดค่าโทรกลุ่ม (Group Dial) สำหรับ เครื่องพิมพ์รุ่น AL-MX14NFและ AL-CX17NF

ถ้าคุณส่งแฟกซ์เอกสารเดิมๆ บ่อยๆ ไปยังหลายผู้รับ คุณสามารถสร้างกลุ่มผู้รับ ซึ่งสามารถสร้างได้สูงสุด 6 กลุ่ม ทำให้สามารถแฟกซ์เอกสารเดียวกันไปทั้งกลุ่มผู้รับได้

หมายเหตุ : คุณไม่สามารถรวมกลุ่มผู้รับ 2 กลุ่มเข้าด้วยกันได้

1. กดปุ่ม System
2. เลือก Admin Menu แล้วกดปุ่ม OK
3. เลือก Phone Book แล้วกดปุ่ม OK
4. เลือก Group Dial แล้วกดปุ่ม
5. เลือกหมายเลขกลุ่มที่ต้องการระหว่าง 01-06 แล้วกดปุ่ม OK
6. เลือก Name แล้วกดปุ่ม OK
7. ใส่ชื่อที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK
8. เลือก Speed Dial No. แล้วกดปุ่ม OK
9. เลือกเบอร์โทรด่วนที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK
10. เลือก Apply Settings แล้วกดปุ่ม OK
11. เมื่อข้อความ Are you Sure? ปรากฏให้เลือก Yes แล้วกดปุ่ม OK
12. หากต้องการสร้างกลุ่มเพิ่มให้ทำขั้นตอน 5 ถึง 11 อีกครั้งตามต้องการ
13. การย้อนไปยังหน้าจอหน้าให้กดปุ่ม  (Back)